

电机电抗器 MR3-CD001-485-0



优势

较高的边缘陡度阻尼
较高的变频器转换/时钟脉冲频率阻尼
减少电流泄露
屏蔽电缆长度可加长
高效
通过真空浸透达到绝佳的防腐与低噪性能

应用

电机扼流圈用于限制对电机绝缘产生影响的电压峰值 (dv/dt) 。

标准

适用于变频器的输出扼流圈 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20

许可





电机电抗器
MR3-CD001-485-0

电气数据		型号	MR3-CD001-485-0	型号	MR3-CD001-485-0
电气数据	运营数据			接口 和 安装	
	测量电压		3 x 480 Vac	相 接口	22 – 10
	测量电流		1 A	固定方式	支撑角铁
	适用电机额定功率 约 [kW]		0.37 kW	尺寸 和 重量	
	电感		33.410 mH	重量	0.8 kg
	测量频率		0 - 60 Hz		
	输出				
	时钟频率		2 – 16 kHz		
	许可				
	许可		cULus		
	环保				
	环境温度		-10 °C – + 50 °C		
	安全性和 防护等级				
	类型		开放式		
	防护等级		IP 00		
	检测电压		4000 Vac, 50 Hz		
	最大升温		115 °C		
	订货号				
	订货号		MR3-CD001-485-0		

30
机械数据

如有修改恕不另行通知